



Systeme WG-D100

Systeme de guide touristique sans fil



Informations et
guidage avec une
transmission audio claire

Système WG-D100

La série WG-D100 est un système de guide touristique numérique sans fil performant avec une qualité audio numérique cristalline ainsi qu'une transmission sécurisée et stable. Les récepteurs et émetteurs légers avec leur design élégant et leur prise en main confortable peuvent être portés à la main, via un clip ou une lanière. Le grand écran LCD et les boutons les rendent faciles à utiliser. Ils peuvent être chargés individuellement via le port micro USB ou via le chargeur de batterie WG-TC12A. Avec le SyncKit WG-D100SK, les canaux des récepteurs peuvent être automatiquement synchronisés pendant la charge.



CARACTÉRISTIQUES

- Qualité sonore numérique optimisée et transmission fiable
- Autoriser l'enregistrement du contenu en connectant l'enregistreur à la sortie AUX du récepteur
- Permet la connexion d'un appareil multimédia (MP3 / smartphone) à l'entrée AUX de l'émetteur pour transmettre le contenu multimédia aux récepteurs
- Choisissez entre un micro interne, un micro externe et une entrée auxiliaire sur l'émetteur.
- Utilise une seule pile AA (pile rechargeable incluse)
- Sortie casque et sortie de niveau auxiliaire séparées sur le récepteur.
- L'écran LCD lumineux de grande taille affiche le numéro de canal, le volume du micro / écouteur, la jauge de batterie et la force du signal du récepteur.
- Économie d'énergie: le récepteur s'éteint lorsqu'aucun signal d'entrée n'est plus détecté pendant 20 minutes.
- Kit de synchronisation WG-D100SK pour régler le canal de l'émetteur sur tous les récepteurs
- Boîtier de chargeur pour jusqu'à 12 unités

APPLICATIONS



Visite guidée centre urbain historique



Formations de groupe

Système de guide touristique sans fil

COMPOSANTS DU SYSTÈME SYSTÈME DE GUIDAGE SANS FIL WG-D100

WG-D100T-EB

Émetteur

- Microphone intégré, entrée micro 1x, entrée auxiliaire 1x
- Entrée supplémentaire d'un périphérique externe possible
- 12 h de fonctionnement
- Boucle de ceinture



WG-D100R-EB

Récepteur

- Sortie écouteurs 1x, sortie Aux 1x
- Enregistrer le contenu avec un appareil externe
- 14h de temps de fonctionnement
- Boucle de ceinture



WG-D100SK-EB

Kit de synchronisation

- Easy Sync Sender - synchronise automatiquement les récepteurs avec le canal de l'émetteur
- Synchronisation possible tout en rechargeant les récepteurs et l'émetteur
- Chargeur de batterie nécessaire pour la synchronisation



WG-TC12A-EB

Chargeur de batterie

- Sac de transport avec chargeur 12 emplacements
- Espace de stockage supplémentaire pour les écouteurs, l'adaptateur, etc.
- Connecteur entre le kit de synchronisation, l'émetteur et le récepteur



Visites d'usines



Musées et sites historiques

CARACTÉRISTIQUES

	WG-D100R	WG-D100T
Fréquence		863 à 865 MHz
Modulation		GFSK
Fréquence de réponse		65 Hz à 3,8 kHz
Couverture		Intérieur: 100 m / Extérieur: > 150m
Sensibilité du récepteur	-88 dBm	-
Prise Mini-Jack 3,5 mm	Sortie écouteurs x 1 (32 Ω) / Sortie AUX x 1 (0 Ω)	Entrée micro x 1 / entrée AUX x 1
Boutons	Avant + / -: sélecteur de canal, alimentation: marche / arrêt	Avant + / -: sélecteur de canal, alimentation: marche / arrêt, muet
Niveau d'entrée	-	Micro: -35,5 dBV / AUX: -25 dBV
Type de batterie recommandé	Ni-MH type «AA» 1,2 V x 1 / Alcaline «AA» 1,5 V x 1 (non inclus)	
Durée de la batterie *	14 heures	12 heures
Couleur		Cadre noir
Dimensions (L x H x P)	40 × 83,5 × 24,6 mm, longueur d'antenne non incluse	
Poids	38,6 g	
Accessoires	Écouteurs x1, lanière x 1, batterie rechargeable NiMH x 1	Micro x1, cordon x 1, batterie rechargeable NiMH x 1

* Les données ont été mesurées à l'aide d'une batterie rechargeable AA NiMH 2600mAh

