

A-2120D-EB

A-2120D-EB jest wysoko wydajnym cyfrowym wzmacniaczem miksującym przeznaczonym do nadawania podkładu muzycznego w szkołach, biurach, sklepach, fabrykach, meczetach, kościołach i dużych pomieszczeniach. Moc wyjściowa wzmacniacza wynosi 240W.



Numer artykułu: A-2120D-EB 1CE
 Alternative products: A-2030D-EB, A-2060D-EB, A-2240D-EB

Specifications

Zasilanie	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Moc znamionowa	120 W
Zasilanie	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pasma przenoszenia	50 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
Pasma przenoszenia	50 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
Pobór mocy	34 W (EN 62368-1: Ac przy 1/8 mocy znamionowej)
Zniekształcenia	< 1 % (przy 1 kHz, 1/3 znamionowej mocy wyjściowej)
Wyjścia audio	100 V (83 ohm)
Pobór prądu	EN 62368-1 (Pobór AC przy 1/8 obciążenia maksymalnego, bez przesterowania)
Stosunek sygnał/szum	60 dB(A) (lub więcej)
Liczba kanałów	1
Podłączane mikrofony	3
Pobór prądu	EN 62368-1 (Pobór AC przy 1/8 obciążenia maksymalnego, bez przesterowania)
Wejścia	MIC 1-3: -60dBV, 600 Ohm, zbalansowane, wtyk Jack, MIC1: dostępne zasilanie Phantom, + 21V AUX 1-2: -20 dBV, 10 kOhm, niezbalansowane, wtyk RCA
Wyjścia	Głośnikowe, Nagrywania (0 dBV, 600 Ohm, niezbalansowane, na konektorach RCA)
Zniekształcenia	< 1 % (przy 1 kHz, 1/3 znamionowej mocy wyjściowej)
Wykonanie	Tworzywo ABS, Blacha stalowa, Czarny,



Seria A-2000D

A-2120D-EB

Appearance